

Användarinstruktion

Master Lock S3821 Strömbrytarlås



Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ er LOTO-procedur. Identifiera rätt automatsäkring/MCB och ställ den i OFF/av.
- 2** För S3821 över brytarhandtaget. Den kompakta utformningen gör att intilliggande säkringar kan låsas samtidigt vid behov.
- 3** Dra åt den räfflade tumskruven i rostfritt stål så att den tandade/böjda käften greppar handtaget stadigt. Ingen verktygsanvändning krävs. S3821 har en fast klämman som verkar som extra spärr mot oavsiktlig tillslagning - kontrollera att den ligger an.
- 4** Sätt personliga säkerhetshänglås i låspunkten och fäst Danger/Do Not Operate + ID-märkning.

Viktigt!

- Den kompakta storleken minskar risk att blockera vertikalt/horisontellt intilliggande säkringar. Säkerställ ändå fri sikt till märkning.
- Vid flera tekniker - använd hasp eller fler enheter så att en person - ett lås - en nyckel efterlevs.
- S3821 är avsedd för miniature circuit breakers (MCB) 120/240 V. För formgjutna/översize-brytare används S3822/S3823.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att tumskruv, käft och låshål är hela och rena och att enheten passar brytarhandtaget.
- Efter montering: Bekräfta att enheten inte kan rubbas utan upplåsning och att brytaren inte kan slås till ON.
- Rengöring/förvaring: Torka av med mildt rengöringsmedel. Förvara torrt i lockout-station.

Specifikation (översikt)

- Typ & användning: Grip Tight™ Plus strömbrytarlås för MCB 120/240 V; låser brytaren i avstängt läge.
- Mått (LxBxD) ca: 52,3 x 19,0 x 36,3 mm.
- Material:
 - Låshus: Svart nylon.
 - Lock/överdel: Röd PC/ABS-termoplast.
 - Tumskruv & tandad käft: Rostfritt stål.
 - Blad: Rostfritt stål.
- Kompatibilitet: Lämplig även för flerspaks-/tie-bar-brytare. Kan kombineras med hasp för flera hänglås.