

Användarinstruktion

Reece BS12 Vajerlås



Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ företagets LOTO-procedur. Isolera energin och verifiera att all farlig energi är frånkopplad före och efter montering av lockouten.
- 2** För vajern genom alla berörda låspunkter/enheter som ska spärras. För vajern genom låshusets genomföring. Spänn åt och lås vajern.
- 3** Sätt ett säkerhetshänglås genom låshålet och lås. Komplettera med tag/skylt enligt er rutin.
- 4** Kontrollera att vajern inte kan släckas och att utrustningen inte kan manövreras så länge lockouten sitter på plats.

Viktigt!

- Vajerlåset blir bara så säkert som den punkt ni drar vajern runt. Välj en fast del som inte kan demonteras eller böjas upp.
- Om vajern går genom flera punkter – märk tydligt vad som är låst och vem som ansvarar så att ingen missar en isolering vid återställning.
- Använd hänglås som passar miljön och som passar låshålet. Fel bygeldiameter kan ge sämre låsning.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att vajerns plastöverdrag är helt, att låshuset inte är skadat och att låsmekanismen fungerar som den ska.
- Efter montering: Kontrollera att vajern sitter spänt och att låsningen inte kan tas bort utan hänglåsnyckel.
- Byte: Byt ut vid skadad vajer/överdrag eller om funktionen inte är helt tillförlitlig. För BS12 finns ersättningsvajer 3 m som tillbehör.

Specifikation (översikt)

- Vajermaterial: Plastbelagd stål vajer.
- Vajerlängd: 1,8 m.
- Låshål: 6,35 mm och 7,14 mm diameter.
- Hänglås-kompatibilitet: Låsning med hänglås upp till cirka 7 mm bygeldiameter.
- Funktion: "Gun type"/avtryckarmekanism Vajern dras igenom, spänns och låses med hänglås.