

# Användarinstruktion

## Automatsäkringslås S2394 Master Universal



### Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ er LOTO-procedur, identifiera rätt automatsäkring och ställ brytaren i OFF-läge.
- 2** Sätt S2394 över brytarens vippta/toggle. Dra åt det integrerade tumvredet tills enheten sitter stadigt. Inga verktyg krävs.
- 3** I låst läge är vredet otillgängligt, vilket förhindrar demontering. Montera säkerhetshänglås horisontellt eller vertikalt, alternativt via lockout-hasp.
- 4** Kontrollera låsning. Säkerställ att brytaren inte kan föras till ON och att enheten inte kan avlägsnas med hänglåset på plats.

### Viktigt!

- Ska endast användas inom ramen för Lockout/Tagout - inte som stöldskydd.
- Universell passform och verktygsfri montering. Låser de flesta ISO/DIN-miniatyrbrytare via tumvred.
- Kompakt design. Kan monteras sida-vid-sida på intilliggande säkringar utan att ta onödig plats.

### Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att hölje, klämytor och tumvred är hela. Montera endast på OFF-ställd brytare.
- Kontrollera att brytaren inte går att slå på och att att vredet inte kan nås eller vridas när enheten är låst.
- Rengöring & förvaring: Torka av med mildt rengöringsmedel. Förvara torrt och skyddat i lockout-station.

### Specifikation (översikt)

- Typ & användning: Universellt, verktygsfritt automatsäkringslås för ISO/DIN-miniatyrbrytare.
- Konstruktion & miljö: Slagtålig termoplast, kemikalieresistent, fungerar i krävande miljöer.
- Låsning: Tumvred för fastsättning. I låst läge är vredet otillgängligt. Hänglås kan monteras horisontellt eller vertikalt. Designad för sida-vid-sida-montage.
- Kompatibilitet hänglås/hasp: Fungerar med alla Master Lock/American Lock säkerhetshänglås och de flesta lockout-hasp. Undantag: ALO80/ALO0802.